

ЧЕК-ЛИСТ: Как заряжать АКБ на Geely Coolray / BelGee X50 без снятия

Данный чек-лист поможет правильно зарядить аккумулятор на **Geely Coolray** и **BelGee X50** без снятия. Следуйте инструкции, чтобы избежать ошибок при подключении зарядного устройства и продлить срок службы АКБ.

Сохраните чек-лист, чтобы не сбросить настройки и не навредить электронике.

1 ПОДГОТОВКА

- ☐ Глушим двигатель.
- ☐ Выключаем все приборы: свет, мультимедиа, климат.
- ☐ Убеждаемся, что зажигание полностью выключено.

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- ☐ Сначала ПЛЮС (+): красный зажим к красной клемме АКБ.
- ☐ Потом МИНУС (-): чёрный зажим к чёрной клемме АКБ.

Совет: На Coolray удобнее крепить минус прямо к клемме, а не к кузову.

3 НАСТРОЙКА И ПУСК

- ☐ Включаем ЗУ в розетку 220V.
- ☐ Выбираем режим Standard или Авто АКБ.
- ☐ Проверяем, что ЗУ автоматическое - оно само выключится по завершении.

3 КОНТРОЛЬ И ЗАВЕРШЕНИЕ

- ☐ Дожидаемся индикации "Charge Complete" или "Ready" на ЗУ.
- ☐ Сначала выключаем ЗУ из розетки.
- ☐ Снимаем сначала МИНУС (-), затем ПЛЮС (+).

! СЕКРЕТ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ АКБ

Очистите клеммы и нанесите защитную смазку VOLAT (МС 1710). Это поможет снизить коррозию и сэкономит ресурс генератора и АКБ на весь сезон.

[Перейти в каталог ЗУ](#)

Чек-лист от 1AK.BY

[Записаться на диагностику](#)